

SL-NBSEXT-2000

Sensor Verlängerungskabel für SIRO Sensoren



SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- » Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- » Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!

Anschlussbeispiele:

Beispiel 1



* kann auch als Verlängerung für das Link Kabel (SL-NBSLINK-500) verwendet werden.

Produktinformationen



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » 3-poliges Sensor Verlängerungskabel zum Anschluss an SIRO 24V DC Netzteile und Sensorsplitter:
 - SL-NTS24CV18W-CA
 - SL-NTS24CV36W-CA
 - SL-NTS24CV60W-CA
 - SL-NTS24CV100W-CA
 - SL-NTS24CV150W-CB
 - SL-NBSDBOX3-4-100
- » mit 2000 mm Kabellänge
- » maximale Anstecklänge 10 x 2 m (Gesamtverlängerung 20 m)
- » Passend für folgende SIRO kabelgebundene Sensoren:
 - TOUCH: SL-NBSTOUCH12-K1
 - HIDDEN TOUCH: SL-NBSHTOUCH50-A158
 - PIR: SL-NBSPIR12-K1
 - Door: SL-NBSDOOR12-K1
 - Double Door: SL-NBS2DOOR58-K1
- » auch als Verlängerung für das Link Kabel (SL-NBSLINK-500) geeignet
- » Verpackungseinheit: 1 Stück

ABMESSUNGEN

- » Abmessungen Stecker (LxBxH):..... 16 x 8 x 5 mm
- » Kabellänge: 2000 mm
- » Gewicht:..... 19 g

TECHNISCHE MERKMALE

- » Nennstrom:..... max. 1 A
- » AWG:..... 26 AWG
- » IP Rating:..... IP20
- » Betriebstemperatur:..... -10° - +45°C

Beispiel 2

