

Akku-Rasenmäher

DLM382Z

2x18V • 38 cm • 40 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.



Technische Details

| | |
|--|------------------------|
| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Li-Ion Akku 18 V | - |
| Akkuschutzsystem | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 3700 min ⁻¹ |
| Schnitthöhenverstellung | 13 |
| Schnittbreite | 38 cm |
| Flächenleistung | 560 m ² |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm |
| Durchmesser des Hinterrades | 16 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 14 cm |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 35 min |
| Grasfangkorb | 40 L |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 91 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 81 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s ² |

EAN 0088381891172

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Knebelverschluß mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191D41-2
Sichelmesser



Optionales Zubehör

191D41-2
Sichelmesser



191D46-2
Mulchkeil



Service